



Eingangs-Modul als Telephon-Interface, APS-18.3

- Für Aufrufe, Durchsagen, Mitteilungen usw. ab einer beliebigen Anzahl Tel.-Stationen auf eine zentrale Akustikanlage
- Das Tel.-Interface-Modul APS-18.3 ermöglicht somit – ohne spezielle Einrichtung an einer Tel.-Zentrale – die direkte Kommunikation auf die Lautsprecher einer Akustikanlage
- Universell kombinierbar mit allen APS-APROSYS® System-Komponenten, wie z.B. einem Gong als Aufmerksamkeitsmelodie

Eingangs-Modul Tel.-Interface mit Vorverstärker, APS-18.3

- Eingangs-Empfindlichkeit ab Tel.-Leitung: – 10 dBm
- Galvanische Trennung mittels hochwertigem NF-Transformator
- Zwischenspeichern von max. 4 Anrufen
- Begrenzung der Durchsage-Dauer auf 25 Sekunden, jedoch individuell programmierbar
- LED-Anzeige frontseitig am Modul während einer Durchsage
- Mit automatischer Aktivierung der Prioritäten in der Verstärkerzentrale, sowie autom. Fern-Ein-/Ausschaltung der Zentrale
- Autom. Erkennung einer durch Aufhängen vom Tel.-Apparat unterbrochenen Verbindung (Besetzt-Summtone abstimmbare)
- «Test»-Taste, nur mit Schraubenzieher zugänglich
- Stromaufnahme ab Tel.-Linie, aktiviert: 30 mA
Stromaufnahme ab Tel.-Linie, deaktiviert: 0 mA
- Separate, frontseitige Regler für Volumen, Bass und Höhen
- Rückseite-Anschlussmodul RWS-18 mit steckbarem Klemmsteg, 4-polig
- Bedienelemente wahlweise abziehbar → nur noch mit Schraubenzieher bedienbar → keine Fehlmanipulationen mehr möglich!

Ingangs-module als telefoon-interface, APS-18.3

- Voor het doorgeven van mededelingen, informatie, via elk willekeurig telefoontoestel naar een centrale geluidsinstallatie
- De telefoon-interface-module APS-18.3 aan te sluiten op alle analoge telefooncentrales zonder enige aanpassingen, waarmee men direct kan communiceren met de geluidsinstallatie
- Universeel te combineren met alle APS-APROSYS® systeem-componenten bijvoorbeeld met een gong als attentiesignaal

Ingangs-module telefoon-interface inclusief voorversterker, APS-18.3

- Ingangs gevoeligheid via telefoon bekabeling: – 10 dBu
- Galvanische scheiding door een hoogwaardige NF-transformator
- tijdelijk geheugen voor 4 berichten
- Begrenzing van de mededelingstijdsduur tot 25 seconden, ook individueel programmeerbaar
- LED controlelamp als de module actief is
- Met automatische activering van de prioriteit in de versterker-centrale aan een automatische, op afstand, in/uit schakeling van de centrale
- Automatische uitschakeling bij het verbreken van de telefoon-verbinding (bezet-kiestoon instelbaar)
- «Test» knop, alleen met een schroevendraaier toegankelijk
- Stroomopname vanaf telefoonlijn, bij activering: 30 mA
Stroomopname vanaf telefoonlijn, bij deactivering: 0 mA
- Van de voorzijde separate regelaar voor volume, hoge- en lage tonen
- Bijgeleverde aansluitmodule RWS-18, met verplaatsbare 4-polige klemmenstrook
- Bedieningsknoppen aan de voorzijde zijn afneembaar → que par tinstelling d.m.v. een schroevendraaier → om ongewenste wijzigingen te voorkomen!