



Tuner numérique AM/FM avec RDS, 40 programmes, APS-25.1

- Avec Radio Data System (RDS) permettant l'affichage du nom de l'émetteur, de l'interprète et du titre
- Evaluation RDS pour 2 événements différents permettant un réglage personnalisé du volume pour les informations ou les messages relatifs à la circulation routière
- Sélection des programmes (montées/descentes) possible directement à partir d'un pupitre microphone numérique ou en option à l'aide d'une télécommande séparée (APS-825)

Tuner numérique AM/FM avec RDS, 40 programmes, APS-25.1

- Gammes de fréquences:
FM: 87.50 à 108.00 MHz (par pas de 50 kHz)
AM: 522 à 1620 kHz (par pas de 9 kHz)
- Mémorisation de 40 programmes au maximum.
- Evaluation RDS intégrale pour 2 types de programmes pouvant être choisis librement, p.ex. les informations et les messages concernant la circulation routière. Ceci a pour effet de régler pour ces types de programmes automatiquement le volume, les basses et les aigus sur des valeurs pouvant être définies librement. De surcroît, il est possible d'intervenir sur des zones individuelles, de shunter des atténuateurs, d'interrompre des programmes ou encore d'activer et de désactiver des sources.
- Ecran ergonomique de grandes dimensions, permettant l'affichage du nom de l'émetteur, de l'interprète et du titre.
- Utilisation très simple, gérée par menus permettant la programmation et la sélection des programmes, le réglage du volume, des basses et des aigus.
- 3 possibilités de programmation différentes:
 - manuelle, sur site
 - programmation en usine (gratuite)
 - par logiciel de programmation APS
- Utilisation en source de musique autonome ou par module de programmation électronique APS-40.
- Modules de connexion RWS-25.1 avec une prise coaxiale pour antenne FM 75 Ohms et des bornes pour antenne AM.

Digitaler AM/FM-Tuner mit RDS, 40 Fix-Stationen, APS-25.1

- Mit Radio-Data-System (RDS) zur Anzeige von Sendernamen, Interpret und Titel
- RDS-Auswertung für 2 unterschiedliche Ereignisse zur individuellen Lautstärkeeinstellung bei Nachrichtensendungen oder Verkehrsdurchsagen
- Stationswahl auf/ab direkt ab einem digitalen Mikrofonpult möglich oder optional mit separater Fernbedienung (APS-825)

Digitaler AM/FM-Tuner mit RDS, 40 Fix-Stationen, APS-25.1

- Empfangsbereiche:
FM: 87.50 bis 108.00 MHz (in 50 kHz-Schritten)
AM: 522 bis 1620 kHz (in 9 kHz-Schritten)
- Speicherung von bis zu 40 Fix-Stationen.
- Vollständige RDS-Auswertung für 2 frei wählbare Programmtypen, bsp. Nachrichten und Verkehrsdurchsagen. Damit werden für diese Programmtypen automatisch Lautstärke, Bass und Höhen individuell auf einen frei definierbaren Wert eingestellt. Ausserdem können individuell Zonen aufgeschaltet, Regler überbrückt, Programme unterbrochen oder Quellen zu- oder abgeschaltet werden.
- Grosses und übersichtliches Display zur Anzeige von Sendernamen, Interpret und Titel.
- Einfachste, menügesteuerte Bedienung zur Programmierung der Stationen, Stationswahl, Lautstärke-Programmierung sowie Einstellung von Bass und Höhen.
- 3 verschiedene Programmiermöglichkeiten:
 - manuell vor Ort
 - werkseitige Programmierung
 - mit APS-Programmiersoftware
- Betrieb als eigenständiges Signalquellen-Modul oder via elektronischem Programmwahl-Modul APS-40.
- Anschlussmodul RWS-25.1 mit 75 Ohm Koaxial FM Antennenbuchse sowie Klemme für AM-Antenne.