



Elektron. Programmwahl-Modul mit integriertem Vorverstärker, APS-40 (und Erweiterung APS-41)

- Zur Auswahl von bis zu 4 Musikquellen, mit Pegel-Vorwahl für die optimale Anpassung der verschiedenen Lautstärken.
- Integrierte Logikschaltung für autom. Ein/Ausschalten der jeweils angewählten Musikquelle.

Elektronische programmkiezer module inclusief geïntegreerde voorversterker, APS-40 (en uitbreiding APS-41)

- Geschikt voor 4 muziekbronnen, het ingangssignaal is separaat instelbaar voor een optimale aanpassing van de luidsterkte.
- Geïntegreerde schakeling voor het autom. aan/uit schakelen van de gekozen muziekbron.

Elektron. Programmwahl-Modul mit Vorverstärker, APS-40

- Für Anschluss von bis zu 4 verschiedenen Musikquellen, wovon max. 2 externe Quellen (-10 dBm / 47 K'Ohm)
- Unabhängige Pegel-Vorwahl für jede einzelne Musikquelle, frontseitig, nur mit Schraubenzieher bedienbar
- Integrierte Logikschaltung für autom. Ein/Ausschalten der angewählten, internen Musikquelle
- Wahlschalter mit 5 Positionen (Quelle 1-4, sowie Aus)
- LED-Anzeige für angewählte Musikquelle
- Ausgang 0 dBm asymmetrisch für Aufnahme
- Rückseite-Anschlussmodul RWS-40 mit 2 Stk. 5-pol. DIN-Buchsen
- separate, frontseitige Regler für Volumen, Bass und Höhen
- Bedienknöpfe wahlweise abziehbar → nur noch mit Schraubenzieher bedienbar → keine Fehlmanipulationen mehr möglich!

Elektronische programmkiezer module incl. voorversterker, APS-40

- Voor aansluiting van 4 verschillende muziekbronnen, waarvan max. 2 externe geluidsbronnen (-10 dBm / 47 K.Ohm)
- Voorinstelling van het signaal van elke muziekbron, aan de voorzijde d.m.v. een schroevendraaier
- Geïntegreerde schakeling voor het autom. aan/uit schakelen van de gekozen muziekbron
- Keuze-schakelaar met 5 posities (muziekbron 1 t/m 4 en uit)
- LED indicatie voor de gekozen muziekbron
- 0 dBm asymmetrische uitgang voor opname
- Bijgeleverde aansluitmodule RWS-40, 2x 5-polige DIN (female)
- Aan de voorzijde separate regelaar voor volume, hoge- en lage tonen
- Bedieningsknoppen aan de voorzijde zijn afneembaar → instelling d.m.v. een schroevendraaier → om ongewenste wijzigingen te voorkomen!

Elektron. Programmwahl-Modul (Erweiterungs-Modul), APS-41

- Als Ausbau- und Erweiterungs-Modul zu APS-40 für zusätzliche 4 externe Musikquellen, -10 dBm / 47 K'Ohm oder mit Eingangs-Modul APS-01, APS-02...
- Unabhängige Pegel-Vorwahl für jede einzelne Musikquelle, frontseitig, nur mit Schraubenzieher bedienbar
- Wahlschalter mit 5 Positionen (Quelle 1-4, sowie Aus)
- LED-Anzeige für angewählte Musikquelle
- Rückseite Anschlussmodule RWS-41 mit total 5 Stk. DIN-Buchsen, 5-pol.
- Bedienknopf wahlweise abziehbar → nur noch mit Schraubenzieher bedienbar → keine Fehlmanipulationen mehr möglich!

Elektronische programmkiezer module (uitbreidings-module), APS-41

- Toepasbaar als uitbreidings-module in combinatie met de APS-40 voor uitbreiding tot 4 externe geluidsbronnen, -10dBm / 47 K.Ohm of in combinatie met de ingangs-module APS-01, APS-02...
- Voorinstelling van het signaal van elke muziekbron, aan de voorzijde d.m.v. een schroevendraaier
- Keuze-schakelaar met 5 posities (muziekbron 1. t/m 4. en uit)
- LED indicatie voor de gekozen muziekbron
- Bijgeleverde aansluitmodule RWS-41, 5x 5-polige DIN (female)
- Bedieningsknoppen aan de voorzijde zijn afneembaar → instelling d.m.v. een schroevendraaier → om ongewenste wijzigingen te voorkomen!